

T-Mobile Magyarország Rt.
H-1117 Budapest, Kaposvár u. 5-7.

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy a Nokia 6230i típusú készüléket választotta. Új multimédiás mobiltelefonjával képzüneteket küldhet és fogadhat, a www.t-zones.hu WAP-portálon keresztül számos információt és szolgáltatást érhet el, játékokat tölthet le.

A szolgáltatások használatához szükséges beállítások a gyártás során tárolásra kerültek a készülékben, ezek a felhasználó által nem módosíthatók. Ha az előre beállított alkalmazások működésében problémát tapasztal, új profilok kézi létrehozása és beállítása válhat szükségessé.

Bizonyos alkalmazások (pl.: email kliens, SyncML-szinkronizálás) kapcsolati profiljában be kell állítani az előfizető egyéni adatait, ami az adott alkalmazásban vagy az email kliens esetében az üzenetbeállításoknál lehet megtenni.

Az alábbi táblázatban megtalálhatók a kézzel elvégezhető beállítások.

A beállításokat a készülék menüjében találja. A menübe a kijelző alatt középen lévő ötállású navigátorgomb közepének megnyomásával léphet be. A menüben szintén az ötirányú gombbal navigálhat. A kiválasztott menüpontba mindig a navigógomb közepének megnyomásával léphet be. A **Kilép** vagy a **Vissza** felirat alatti gomb megnyomásával az előző menüpontba juthat. A főmenüből a **Kilép** felirat alatti gomb megnyomásával juthat a készenléti üzemmódba. A **piros** telefonkagyló szimbólummal ellátott gomb segítségével bármelyik menüszintről azonnal a készenléti üzemmódba léphet.

Az alábbiakban vastag betűvel, nyilakkal elválasztva leírtuk a beállításokhoz vezető menüpontok sorozatát. A beállítások ellenőrzéséhez, illetve módosításához először lépjen be a menübe. Ezután válassza a nyíl után következő menüpontot, lépjen be és így haladjon tovább. Az útvonal végén írja be a dőlt betűkkel szedett paramétereket, vagy válassza ki a leírt opciót.

Központosított GPRS beállítások:

Válassza ki a GPRS előfizetésének megfelelő oszlopot és szükség esetén az alábbi táblázat segítségével hozza létre az új beállításokat.

GPRS előfizetés	GPRS WAP	GPRS NET
Menü → Beállítások → Konfiguráció → Alapértelmezett konfiguráció beállítások → T-Mobile H → Adatok		
Támogatott alkalmazások:	*Böngésző	
	*Multimédia üzenet	
	*E-mail	
	*Szinkronizálás	

Személyes E-mail profil létrehozása és beállítása :

GPRS előfizetés	GPRS WAP	GPRS NET
Menü → Beállítások → Konfiguráció → Személyes konfiguráció beállítások → Hozzáad → E-mail		
→ Fiók neve	t-email	
→ Saját név	tetszőleges	
→ E-mail cím	<i>felhasználónév@t-email.hu</i>	
→ Aláírással	Nem	
→ Válaszcím		
→ Biztonságos SMTP-bejelentkezés	Kikapcsolva	
→ SMTP felhasználónév	<i>felhasználónév</i>	
→ SMTP jelszó	<i>t-email jelszó</i>	
→ Kimenő szerver(SMTP)	mail.t-email.hu	

T-Mobile Magyarország Rt.
H-1117 Budapest, Kaposvár u. 5-7.

→ Kimenő port (SMTP)	25	
→ Elsődleges hozzáférési pont használata	Nem	
→ SMTP-hozzáférési pont →		
→ Proxy	Engedélyezés	
→ Proxycím	212.51.126.2	
→ Proxyport	8080	
→ Adatátvitel módja	GPRS	
→ Adatvivő beállításai →		
→ GPRS-elérési pont	wap	internet
→ Azonosítás típusa	Normal	
→ Felhasználó neve	wap	<i>felhasználónév</i>
→ Jelszó	Wap	<i>Jelszó</i>
→ Bejövő szerver típusa	IMAP4	
→ Bejövő levelek beállításai →		
→ E-mailek fogadása	30	
→ Letöltés módja	Utolsó olvasatlan	
→ Biztonságos IMAP4-bejelentk.	Kikapcsolva	
→ IMAP4-felhasználónév	<i>felhasználónév</i>	
→ IMAP4-jelszó	<i>t-email jelszó</i>	
→ Bejövő szerver (IMAP4)	mail.t-email.hu	
→ Bejövő port (IMAP4)	143	
→ IMAP4-hozzáférési pont →		
→ Proxy	Engedélyezés	
→ Proxycím	212.51.126.2	
→ Proxyport	8080	
→ Adatátvitel módja	GPRS	
→ Adatvivő beállításai →		
→ GPRS elérési pont	wap	internet
→ Azonosítás típusa	Normál	
→ Felhasználó neve	wap	<i>felhasználónév</i>
→ Jelszó	Wap	<i>Jelszó</i>

Az Email kliens beállítása :

Menü → Üzenetek → Üzenetbeállítások → E-mail üzenetek →	
→ Konfiguráció →	Személyes konf.
→ Fiók	t-email
→ Saját név	Tetszőleges
→ E-mail cím	<i>felhasználónév@t-email.hu</i>
→ Aláírással	Nem
→ Válaszcím	
→ SMTP-felhasználónév	<i>felhasználónév</i>
→ SMTP-jelszó	<i>t-email jelszó</i>
→ Terminálablak megjelenítése	Nem

T-Mobile Magyarország Rt.
H-1117 Budapest, Kaposvár u. 5-7.

→ Bejövő szerver típusa	IMAP4
→ Bejövő levelek beállításai →	
→ E-mailek fogadása	30
→ Letöltés módja	Utolsó olvasatlan
→ IMAP4-felhasználónév	<i>felhasználónév</i>
→ IMAP4-jelszó	<i>t-email jelszó</i>
→ Terminálablak megjelenítése	Nem

Személyes böngésző profil létrehozása és beállítása :

GPRS előfizetés	GPRS WAP	GPRS NET
Menü → Beállítások → Konfiguráció → Személyes konf. beállítások → Opciók → Új hozzáadása → Böngésző →		
→ Fiók neve	t-zones	
→ Honlap címe	http://www.t-zones.hu	
→ Felhasználó neve	wap	
→ Jelszó	Wap	
→ Elsődleges hozzáférési pont használata	Nem	
→ Hozzáférési pont beállításai →		
→ Proxy	Engedélyezés	
→ Proxycím	212.51.126.2	
→ Proxyport	8080	
→ Adatátvitel módja	GPRS	
→ Adatvívó beállításai →		
→ GPRS-elérési pont	wap	internet
→ Azonosítás típusa	Normál	
→ Felhasználó neve	wap	<i>felhasználónév</i>
→ Jelszó	Wap	<i>Jelszó</i>

A böngésző beállítása (személyes profilra) :

Menü → Böngésző → Beállítások → Konfigurációs beállítások →	
→ Konfiguráció	Személyes konf.
→ Fiók	t-zones
→ Terminálablak megjelenítése	Nem

T-Mobile Magyarország Rt.
H-1117 Budapest, Kaposvár u. 5-7.

Személyes MMS profil létrehozása és beállítása :

GPRS előfizetés	GPRS WAP	GPRS NET
Menü → Beállítások → Konfiguráció → Személyes konf. beállítások → Opciók → Új hozzáadása → Multimédia üzenet →		
→ Fiók neve	Multim. üzenetek	
→ Szerver címe	http://mms.t-mobile.hu/servlets/mms	
→ Elsődleges hozzáférési pont használata	Nem	
→ Hozzáférési pont beállításai →		
→ Proxy	Engedélyezés	
→ Proxycím	212.51.126.10	
→ Proxyport	8080	
→ Adatvívó beállításai →		
→ GPRS-elérési pont	mms	
→ Azonosítás típusa	Normál	
→ Felhasználó neve	mms	
→ Jelszó	mms	

Az MMS küldés-fogadás beállítása (személyes profilra) :

Menü → Üzenetek → Üzenetbeállítások → Multimédia üzenetek →		
→ Elküldött üzenetek mentése	Nem	
→ Kézbesítési jelentések	Ki	
→ Kép kicsinyítése	Nem	
→ Diák alapértelmezett időzítése	00:08 (tetszőleges)	
→ Multimédia üzenetek fogadása	Saját hálózatban	
→ Bejövő multimédia üzenetek	Fogadás	
→ Konfigurációs beállítások →		
→ Konfiguráció	Személyes konf.	
→ Fiók	Multim. üzenetek	
→ Reklám engedélyezése	Engedélyezve	

Személyes szinkronizációs profil létrehozása és beállítása :

(t-email postafiók szükséges hozzá !)

GPRS előfizetés	GPRS WAP	GPRS NET
Menü → Beállítások → Konfiguráció → Személyes konf. beállítások → Opciók → Új hozzáadása → Szinkronizálás →		
→ Fiók neve	Szinkronizálás	
→ Szerver címe	http://mail.t-email.hu/sync	
→ Felhasználó neve	felhasználónév@t-email.hu	
→ Jelszó	T-email jelszó	
→ Névjegyzék-adatbázis →		
→ Adatbázis címe	Contacts	
→ Felhasználó neve	felhasználónév@t-email.hu	

T-Mobile Magyarország Rt.
H-1117 Budapest, Kaposvár u. 5-7.

→ Jelszó	Email jelszó	
→ Naptár-adatbázis →		
→ Adatbázis címe	Events	
→ Felhasználó neve	felhasználónév@t-email.hu	
→ Jelszó	Email jelszó	
→ Jegyzet-adatbázis →	Üresen hagyni !	
→ Adatbázis címe	-	
→ Felhasználó neve	-	
→ Jelszó	-	
→ Elsődleges hozzáférési pont használata	Nem	
→ Hozzáférési pont beállításai →		
→ Proxy	Letiltás	
→ Adatátvitel módja	GPRS	
→ Adatvivő beállításai →		
→ GPRS-elérési pont	wap	internet
→ Azonosítás típusa	Normál	
→ Felhasználó neve	wap	felhasználónév
→ Jelszó	Wap	Jelszó

A szinkronizáció beállítása (személyes profilra) :

Menü → Szervező → Szinkronizálás → Szerver-szinkronizálás →		
→ Szinkronizálás		
→ Névjegyzék	X	
→ Naptár	X	
→ Szinkronizálási beállítások		
→ Konfiguráció	Személyes konf.	
→ Fiók	Szinkronizálás	
→ Felhasználó neve	felhasználónév@t-email.hu	
→ Jelszó	Email jelszó	

Személyes streaming profil létrehozása és beállítása :

GPRS előfizetés	GPRS WAP	GPRS NET
Menü → Beállítások → Konfiguráció → Személyes konf. beállítások → Hozzáad → Folyam.letöltésű		
→ Fiók neve	Folyam.letöltésű	
→ UDP-port tartománya	6970-7170	
→ Elsődleges hozzáférési pont használata	Nem	
→ Hozzáférési pont beállításai →		
→ Proxy	Letiltva	
→ Adatvivő beállításai →		

T-Mobile Magyarország Rt.
H-1117 Budapest, Kaposvár u. 5-7.

→GPRS-elérési pont	wap	internet
→Azonosítás típusa	Normal	
→Felhasználó neve	wap	felhasználónév
→Jelszó	Wap	Jelszó

Streaming beállítása (személyes profilra) :

Menü→Média→Médialejátszó→Foly. letölt. beállít.→	
→Konfiguráció→	Személyes konf.
→Fiók	Folyam. letöltésű

Ha a személyes beállításokat kívánja használni az összes alkalmazásban , akkor a személyes konfigurációs beállításokat érdemes alapértelmezetté tenni , ezt a következő módon teheti meg :

Menü→Beállítások→Konfiguráció →Alapértelmezett konfig. beállít.→	Személyes konf.
--	-----------------

Fontos:

- Az IP-cím beírásához szükséges 'pont' karakter a *-gal ellátott nyomógombbal jeleníthető meg.
- Felhívjuk figyelmét, hogy a 'Felhasználó neve' menüpontba beírandó 'wap' szó kizárólag kisbetűből áll, míg a 'Jelszó'-hoz beírandó 'Wap' szó nagy betűvel kezdődik, és kis betűkkel folytatódik!
- Ha Ön „GPRS NET” szolgáltatást használ, kérjük, a 'Felhasználó neve' és a 'Jelszó' menüpontba a szolgáltatás aktiválásakor az Ön által megadott felhasználói nevet és jelszót írja. Amennyiben ezen információk már nincsenek birtokában, kérjük, hívja ügyfélszolgálatunkat!

SMS beállítások

Az alábbi táblázat segítségével ellenőrizze, szükség esetén módosítsa a beállításokat.

Menü→Üzenetek→Üzenetbeállítások→Szöveges üzenet→Küldési mód→Alapértelmezett→	
→Üzenetközpont száma	+36309888000
→Üzenet típusa	Szöveggént
→Üzenet érvényessége	Maximum idő
→Alapértelmezett címzett száma	(nincs megadva)
→Kézbetétési jelentések	Ki
→GPRS használata	Nem
→Válasz ugyanazon közponon	Nem

Internetes betárcsázás a beépített modem segítségével (DKU-2 USB adatkábel használatával) :

Az adatkábel telepítése után (a kábel PC-re csatlakoztatása nélkül kell installálni) a kábelt majd a telefont csatlakoztassuk a PC-re .

A készülék mind standard 33.6 kbit/s sebességű mind a saját Nokia meghajtóval (www.nokia.com-on letölthető) telepített modemként képes üzemelni .

Telepítsünk egy standard 33.6 kbit/s sebességű modemet az adatkábel által meghatározott kommunikációs portra (a PC vezérlőpultján a portok között lehet ellenőrizni) , ennek később a meghajtó programját felülírhatjuk a gyári Nokia meghajtóval , ez valamivel nagyobb maximális sebességet eredményez a felhasználásnál.

T-Mobile Magyarország Rt.
H-1117 Budapest, Kaposvár u. 5-7.

A modem tulajdonságoknál GPRS betárcsázáshoz írjuk be a modeminicializáló extra parancssort mely a következőképp néz ki : `at+cgdcont=1,"ip","internet"` (vonalkapcsolt (CSD) tárcsázáshoz erre nincs szükség).

Hozzunk létre egy betárcsázási profilt az előbbi modem kiválasztásával.

Betárcsázó szám : *99# (GPRS esetén) vagy +36309301307 (CSD esetén).

A felhasználó és jelszó beviteli mezőkhöz a saját (T-Mobile) internet szerződéshez kapott felhasználói nevet és jelszót kell beírni.

A többi egyéb beállítás automatikus formában hagyható .

Ügyfélszolgálat

Ha a készülék beállításai pontosak de ennek ellenére nem működik valamelyik szolgáltatás, kérjük forduljon 24 órás telefonos ügyfélszolgálatunkhoz, amely a T-Mobile H SIM-kártyákról ingyenesen hívható a 1230-as számon. Dominós ügyfeleink a T-Mobile H DOMINO SIM-kártyákról ingyenesen hívható 1777-es számon ellenőrizhetik a szolgáltatások hálózat oldali beállításait.

A leírás a V 03.30 verziójú mobiltelefonhoz készült.
2005.07.12.